

Zestawienie montażowe

1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Lp.	Trasa		wykop ręczny	długość kabla NAYY-J 4x35mm <sup>2</sup>	długość przewodu YDY 3x2,5mm <sup>2</sup>	śłup AL. 7m + fundament zgodnie z opisem	wysięgnik h=1,18; l=0,5; kąt 5° pojedynczy	wysięgnik h=1,18; l=1,0; kąt 5° pojedynczy	wysięgnik h=1,18; l=1,5; kąt 5° pojedynczy	oprawa LED dwukolorowa 68W zgodnie z opisem	złącza oświetleniowe typu IZK	opaski kablowe OKI	folia ochronna niebieska	Rura osłonowa AROT SRS 110	bednarka ocynkowana FeZn 30x4mm
	od	do	m	m	m	kpl	kpl	kpl	kpl	kpl	kpl	szt	m	m	m
1	SO	II/1	43	47	7	1	1	0	0	1	1	5	43	0	45
2	II/1	II/2	47	51	7	1	0	1	0	1	1	6	47	4	49
3	II/2	II/3	25	29	7	1	0	0	1	1	1	4	25	4	27
4	II/3	II/4	33	37	7	1	0	1	0	1	1	4	33	4	35
5	II/4	II/5	35	39	7	1	1	0	0	1	1	5	35	4	37
6	II/5	II/6	35	39	7	1	0	1	0	1	1	5	35	6	37
7	II/6	II/7	35	39	7	1	0	0	1	1	1	5	35	0	37
8	II/7	II/8	41	45	7	1	0	1	0	1	1	5	41	6	43
9	II/8	II/9	35	39	7	1	0	1	0	1	1	5	35	0	37
10	II/9	II/10	35	39	7	1	0	1	0	1	1	5	35	0	37
11	II/10	II/11	45	49	7	1	0	1	0	1	1	6	45	0	47
12	II/11	II/12	26	30	7	1	0	1	0	1	1	4	26	0	28
13	II/12	II/13	35	39	7	1	0	1	0	1	1	5	35	0	37
14	II/13	II/14	35	39	7	1	0	1	0	1	1	5	35	0	37
15	II/14	II/15	35	39	7	1	0	1	0	1	1	5	35	0	37
16	II/15	II/16	38	42	7	1	0	1	0	1	1	5	38	5	40
17	II/16	II/17	31	35	7	1	0	1	0	1	1	4	31	0	33
18	II/17	II/18	35	39	7	1	0	1	0	1	1	5	35	0	37
19	II/18	II/19	34	38	7	1	0	1	0	1	1	4	34	0	36
20	II/19	II/20	32	36	7	1	0	1	0	1	1	4	32	0	34
21	II/20	II/21	40	44	7	1	0	1	0	1	1	5	40	17	42
22	II/21	II/22	33	37	7	1	0	1	0	1	1	4	33	4	35
23	II/22	II/23	35	39	7	1	0	1	0	1	1	5	35	4	37
24	II/23	II/24	30	34	7	1	0	1	0	1	1	4	30	11	32
25	II/24	II/25	35	39	7	1	0	1	0	1	1	5	35	8	37
26	II/25	II/26	39	43	7	1	0	1	0	1	1	5	39	14	41
27	II/26	II/27	33	37	7	1	0	0	1	1	1	4	33	0	35
			955	1063	189	27	2	22	3	27	27	122,5	955	91	1009