

## **8. Opis techniczny**

### **8.1. Temat projektu**

Linia oświetlenia ulicznego w miejscowości Potasze ul. ul. Jodłowa; Jaśminowa; Jaworowa; Sosnowa gmina Czerwonak

### **8.2. Miejsce inwestycji**

Potasie ul. ul. Jodłowa, Jaśminowa, Jaworowa, Sosnowa

### **8.3. Inwestor zadania**

Urząd Gminy Czerwonak

Ul. Źródłana 39

62-004 Czerwonak

### **8.4. Podstawa opracowania projektu**

- Zlecenie Inwestora
- Oględziny i pomiary w terenie
- Warunki techniczne przyłączenia nr 06/2007/2438
- Polska Norma PN-E-05100-1, N SEP-E-003, (P)N SEP-E-001, N SEP-E-004, PN-EN 13201
- Przepisy Budowy Urządzeń Elektrycznych
- Uzgodnienia branżowe
- Zgody właścicieli gruntów

### **8.5. Przyłącze kablowe i szafka oświetleniowa**

Należy zasilić projektowaną szafkę oświetlenia ulicznego SO z istniejącego złącza ZKP-21/2 zlokalizowanego na działce 436/9 stanowiącego własność ENEA kablem YAKY 4 x 35mm<sup>2</sup>.

Szafkę oświetlenia ulicznego zlokalizować na działce nr 436/9 frontem do działki i w jej granicy nr 436/19 dla zasilania oświetlenia w ul. ul. Jodłowej, Jaśminowej, Jaworowej, Sosnowej.

## **8.6. Linia oświetleniowa**

- Należy zastosować słupy oświetlenia ulicznego stalowe ocynkowane z wysięgnikiem Elmonter - SO 7/EKO/1 oc (1500).
- Na projektowanych wysięgnikach należy zabudować oprawy sodowe Philips SGS 203/100.
- Połączenia słupów wykonać kablem typu YAKY 4 x 35 mm<sup>2</sup>.
- Miejsca posadowienia słupów pokazano na planie sytuacyjnym stanowiącym rysunek nr 1.
- kabel układać na głębokości 0,7m na co najmniej 0,1m podsypce z piasku linią falistą oraz pozostawić zapas kabla przy słupach w postaci pętli; na końcach kabla oraz co 10m jego długości przymocować opaski informacyjne kablowe typu OKI z podaniem typu, przekroju, roku ułożenia oraz trasy przebiegu kabla; ułożony kabel zasypać warstwą piasku o grubości co najmniej 0,1m, a następnie warstwą gruntu rodzimego grubości co najmniej 0,15m; całość przykryć folią ochronną PCV koloru niebieskiego; wyrównać ziemią rodzimą do poziomu gruntu; po zagęszczeniu gruntu doprowadzić teren do stanu przed robotami.

## **8.7. Ochrona przeciwporażeniowa**

W zakresie ochrony przeciwporażeniowej spełnić wymagania zawarte w PN-E-05100-1, N SEP-E-003, (P)N SEP-E-001, N SEP-E-004

## **8.8 Pomiar energii czynnej.**

Pomiar energii elektrycznej należy zabudować w szafce oświetleniowej. Płatnikiem za energię jest Urząd Gminy Czerwonak.

## **8.9. Uziemienie**

Uziemienie słupów oświetlenia ulicznego wykonać płaskownikami ocynkowanymi Fe/Zn25/4mm – uziom głębiny wykonany z prętów

pośredziowanych o średnicy  $\Phi \frac{3}{4}$ " długości 3,0 m w ilości niezbędnej dla uzyskania wymaganej rezystancji uziemienia.

Połączenie prętów uziomu wykonać płaskownikiem ocynkowanym Fe/Zn 25x4 mm lub jako uziom poziomy z płaskownika ocynkowanego.

Elementy uziemienia w oparciu o rozwiązania przedstawione w albumie uziemień firmy GALMAR.

Rezystancja uziemienia nie może przekraczać wartości 5,0  $\Omega$ .

### **8.10 Ochrona przeciwporażeniowa dodatkowa**

W projektowanej linii oświetleniowej jako środek ochrony przeciwporażeniowej dodatkowej od porażień prądem elektrycznym zastosowano szybkie samoczynne odłączenie zasilania.

Wymagania dotyczące czasu samoczynnego odłączenia zasilania uważa się za spełnione dla przypadku:  $I_a > k \times I_n$ .

Dla projektowanego układu zasilania, przy uwzględnieniu parametrów technicznych sieci energetycznej zewnętrznej, wielkości transformatora mocy w stacji transformatorowej oraz wysokości zabezpieczenia obwodowego w stacji transformatorowej, zastosowana ochrona przeciwpożarowa dodatkowa zachowana.

### **8.11. Uwagi końcowe**

- wykonawca robót winien zapoznać się z uwagami podanymi na rysunkach oraz z uwagami zawartymi w poszczególnych uzgodnieniach.
- wyznaczenie trasy linii oraz inwentaryzację powykonawczą winien wykonać uprawniony geodeta.
- skrzyżowania i zbliżenia do istniejących urządzeń podziemnych wykonać pod nadzorem wyznaczonych osób, do których należą dane urządzenia.
- wszelkie zmiany trasy linii, względnie zmiany rozwiązań technicznych należy uzgodnić z projektantem.

- całość prac wykonać zgodnie z projektem i obowiązującymi PBUE z zachowaniem zasad BHP przy wykonawstwie prac elektrycznych.
- przy przejściach pod drogami kabel chronić w rurze AROTA SRS=110mm
- przy wykonywaniu prac uwzględnić uwagi zawarte w opinii nr 5971/2007 z dnia 23.01.2008 r. Starosty Poznańskiego
- Po zakończeniu prac dokonać badań i pomiarów linii oświetleniowej w zakresie zgodnym z obowiązującymi przepisami.