

Zestawienie montażowe oświetlenia drogowego

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Lp.	Trasa	długość kabla YAKY 4x35mm ²	długość przewodu YDY 3x2,5mm ²	wykop ręczny	rura ochronna BE75	szafka oświetleniowa SO z fundamentem	zabezpieczenie główne 16A	słup SO8/EKO/1 oc 1500	wysięgnik z uchwytem 0,5x1 oc 1500	oprawa SGS 203/100 Philips	ogranicznik przepięć GXO 0,5/5	tabliczka bezpiecznikowa TB25/1	rura ochronna AROT DVK 110	rura ochronna AROT SRS 110	opaski kablowe OKI	folia ochronna niebieska	bednarka ocynkowana FeZn 25x4mm
		m	m	m	m	kpl	kpl	kpl	kpl	kpl	szt	kpl	m	m	szt	m	m
szafka SO (stacja transformatorowa)																	
1	RS-SO	8		2	2	1	3								2	2	3
obwód I																	
2	SO-I/1	21	10	15				1	1	1		1		15	2	15	16
3	I/1-I/2	41	10	35				1	1	1		1			4	35	36
4	I/2-I/3	34	10	28				1	1	1		1			4	28	29
5	I/3-I/4	35	10	29				1	1	1		1			4	29	30
6	I/4-I/5	45	10	39				1	1	1		1		14	5	39	40
7	I/5-I/6	21	10	15				1	1	1		1			2	15	16
8	I/6-I/7	47	10	41				1	1	1		1			5	41	42
9	I/7-I/8	44	10	38				1	1	1		1			5	38	39
10	I/8-I/9	37	10	31				1	1	1		1		8	4	31	32
11	I/9-I/10	37	10	31				1	1	1		1			4	31	32
12	I/10-I/11	43	10	37				1	1	1		1			5	37	38
13	I/11-I/12	40	10	34				1	1	1		1			4	34	35
14	I/12-I/13	35	10	29				1	1	1		1			4	29	30
15	I/13-I/14	39	10	33				1	1	1		1			4	33	34

1	I/1-II/1	42	10	36				1	1	1		1			4	36	37
2	II/1-II/2	39	10	33				1	1	1		1			4	33	34
3	II/2-II/3	37	10	31				1	1	1		1			4	31	32
4	II/3-II/4	36	10	30				1	1	1		1			4	30	31
	suma :	681	180	567	2	1	3	18	18	18	0	18	0	37	74	567	586